# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Smart-UPS SRT 96 V, 3 kVA, Batteriemodul

SRT96BP

**EAN Code: 0731304317722**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | Externes Batteriemodul |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 2U |
| **Batterietyp** | Bleisäurebatterie |
| **Geliefertes Zubehör** | Dokumentations-CD<br>Benutzerhandbuch<br>Garantiekarte |
| **Baureihe** | Smart-UPS Battery Systems |
| **Ersatzbatterien** | APCRBC152 |

## Batterien und Überbrückungszeit

| | |
|---|---|
| **Anzahl der freien Batterieschächte** | 0 |
| **Anzahl der gefüllten Batterieschächte** | 0 |
| **Batteriespannung** | 96 V |
| **Anzahl der Ersatzbatterien** | 2 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Farbe** | Schwarz |
| **Höhe** | 432 mm |
| **Breite** | 85 mm |
| **Tiefe** | 594 mm |
| **Produktgewicht** | 40,6 kg |
| **Montagemodus** | Rack-montiert mit Bausatz |

## Ausgang

| | |
|---|---|
| **Batteriekapazität** | 20 AH |

## Umgebung

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | 0…40 °C |
| **Betriebshöhe** | 0 - 10.000 ft |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 0…95 % nicht kondensierend |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -15…45 °C |
| **Aufbewahrungshöhe** | 0…15240 m |
| **Relative Feuchtigkeit bei Lagerung** | 0…95 % nicht kondensierend |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 23,900 cm |
| **VPE 1 Breite** | 59,900 cm |
| **VPE 1 Länge** | 83,100 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 44,500 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **204 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **165 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **11 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **13 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **155 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **16 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | **15 %** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **48** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Austauschbare Batterie | **Vom Benutzer austauschbar** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**




